Elektro Beispiel GmbH

Elektro Beispiel GmbH · Musterstraße 1 · 92224 Amberg · 09621 000000

Prüfprotokoll

Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher Geräte · DGUV V3 / DIN VDE 0701-0702

KUNDE	STANDORT	DATUM	PRÜFER · MESSGERÄT
Schreinerei Bauer	–	27.10.2026	Kevin Weber · Benning ST755

4 Geräte · **3 bestanden** · **1 nicht bestanden** · **0 unvollständig** · nächste Prüfung 27.10.2027

Gerät	SK	Sicht	R_{PE}	R_{ISO}	I_{PE}/I_B	Ergebnis
Bohrmaschine 12	II	ok	–	200 MΩ	0,01 mA	**bestanden**
Kreissäge 3	I	ok	0,12 Ω	150 MΩ	–	**bestanden**
Verlängerungskabel	I	ok	0,6 Ω	200 MΩ	–	**bestanden**
Wasserkocher (Küche)	?	n. i. O.	–	–	–	**nicht bestanden** Sichtprüfung nicht bestanden

Ort, Datum · Unterschrift Elektrofachkraft

Ort, Datum · Kenntnisnahme Kunde

Bewertung durch das Programm nach den Grenzwerten der DIN VDE 0701-0702 (Wiederholungsprüfung): Schutzleiterwiderstand ≤ 0,3 Ω bis 5 m Leitung (+0,1 Ω je weitere 7,5 m), Isolationswiderstand ≥ 1 MΩ (SK I) bzw. ≥ 2 MΩ (SK II), Schutzleiterstrom ≤ 3,5 mA, Berührungsstrom ≤ 0,5 mA. Sonderfälle (z. B. Heizelemente) prüft die Elektrofachkraft. Das Protokoll dokumentiert die Prüfung, es ersetzt sie nicht.

Rückfragen vor der Freigabe

- Wasserkocher (Gehäuse gerissen): Wurde er außer Betrieb genommen bzw. als gesperrt gekennzeichnet und der Kunde informiert?
- Kreissäge (Schutzklasse I): Wurde ein Schutzleiterstrom bzw. Ersatzableitstrom gemessen? Falls ja, welcher Wert?
- Wurde bei Bohrmaschine, Kreissäge und Verlängerungskabel eine Funktionsprüfung gemacht? Falls ja, mit welchem Ergebnis?
- Welche Inventarnummern haben das Verlängerungskabel und der Wasserkocher?

Entwurf aus Sprachnachricht/Notiz erstellt mit flowsulting · Erkennung durch KI (Claude (Abo, nur Probelauf)), Prüfregeln im Programm · erst nach Ihrer Freigabe gültig.